




### Anleitung zum Hard-Reset und zum Aktivieren / Deaktivieren der E-Key Funktion



Die La Gard Schlösser ComboGard Pro 39E, AuditGard 66E & Supra bieten neben Ihren bekannten Funktionen auch die Möglichkeit einen Hard-Reset mit Hilfe der optional erhältlichen Reset Box LG 6066 durchzuführen. Dieser Hard-Reset setzt alle programmierten Funktionen des Schlosses zurück und gibt somit die Möglichkeit das Schloss neu zu programmieren. Nach diesem Hard-Reset befindet sich das Schloss in Werkseinstellung. Ferner muss mit der Reset Box die E-Key Funktion aktiviert / deaktiviert werden.

**Werkseinstellung:** In diesem Betriebszustand besitzt das Schloss keine der in den entsprechenden Anleitungen ausgewiesenen Funktionen und es lässt sich nur durch Eingabe der Taste „1“ öffnen.


**Technische Voraussetzungen:** Um einen Hard-Reset durchzuführen benötigt man

- die Reset Box LG 6066
- eine Alkaline 9V Blockbatterie (Empfohlene Hersteller: Duracell oder Eveready)
- Zugriff zum „BAT“-Anschluss der Schlosseinheit

**1. Hard-Reset:** Um den Hard-Reset erfolgreich durchzuführen müssen Energiespeicher neutralisiert werden. Um dies zu erreichen entfernen Sie bitte die Batterie aus der Eingabeeinheit oder trennen Sie die Verbindung zu der entsprechenden Batteriebox (Anschluss der Batteriebox aus dem „BAT“-Anschluss der Schlosseinheit entfernen).  
Belassen Sie das System nun für min. 10 Minuten in diesem Zustand um sicherzustellen, dass die Schlosseinheit sämtliche Restspannung verliert und der Hard-Reset auch erfolgreich durchgeführt werden kann. Verbinden Sie nun die in 9V Blockbatterie mit der Reset Box LG 6066.

Nach Ablauf der 10 Minuten stellen Sie bitte folgendes sicher:

- es befindet sich keine Batterie in der Eingabeeinheit
- die Eingabeeinheit ist mit dem „ENT“-Anschluss der Schlosseinheit verbunden



Ist dies gegeben, schließen sie die Reset Box LG 6066 an den „BAT“-Anschluss der Schlosseinheit an. Nach kurzer Zeit wird von der Eingabeeinheit ein 1-faches Signal wiedergegeben. Dies bedeutet, dass die Schlosseinheit zurückgesetzt wurde und sich nun in Werkseinstellung befindet. Zum Testen drücken Sie bitte die Taste „1“ auf der angeschlossenen Eingabeeinheit. War der Hard-Reset erfolgreich, lässt sich die Schlosseinheit nach drücken der Taste „1“ öffnen. Sollte dies nicht der Fall sein ist der Hard-Reset Vorgang fehlgeschlagen und muss wiederholt werden.

**Achtung:** Sollte der Hard-Reset Vorgang nach mehrfachen Versuchen nicht erfolgreich durchgeführt werden können, können folgende Fehlerquellen dafür verantwortlich sein:

- Kabelverbindungen sind nicht korrekt
- Die in der Reset Box LG 6066 verwendete Batterie ist fehlerhaft
- Das System enthält Restspannung (10-minütige „Ruhepause“ erhöhen)

**2. E-Key Funktion:** Um die E-Key Funktion bei LG AuditGard 66E Schlössern zu aktivieren / deaktivieren benötigen Sie den zur Eingabeeinheit entsprechenden E-Key

- LG 3125 > E-Key
- LG 3750-K / LG 3190 > E-Key II

**Aktivieren:** Führen Sie den gesamten Hard-Reset Vorgang **mit einem eingeführtem** E-Key durch.

**Deaktivieren:** Führen Sie den gesamten Hard-Reset Vorgang **ohne einen eingeführten** E-Key durch.

**HINWEIS:** Die E-Key Funktion ist nur bei dem Schloss LG AuditGard 66E verfügbar!  
Der zum Aktivieren der E-Key Funktion verwendete E-Key hat am Schloss keine weitere Gültigkeit und dient nur der Aktivierung.